

Codification des transistors en boîtier CMS

Marquage	Type	Boîtier	Marquage	Type	Boîtier	Marquage	Type	Boîtier
AA	BCW 60 A	SOT 23	EF	BCW66F	SOT 23	L8	BAR 15-1	SOT 23
AB	BCW 60 B	SOT 23	EG	BCV 49	SOT 89	L9	BAR 16-1	SOT 23
AB	BCX 51-6	SOT 89	EG	BCW 66 G	SOT 23	R2	BFR 93 A	SOT 23
AC	BCW 60 C	SOT 23	EH	BCW 66 H	SOT 23	S1A	SMBT 3904	SOT 23
AC	BCX 51 -10	SOT 89	EK	BCX 41	SOT 23	S1B	SMBT 2222	SOT 23
AD	BCW 60 D	SOT 23	FC	BFQ 64	SOT 89	S1C	SMBTA 20	SOT 23
AD	BCX 51-16	SOT 89	FD	BFQ 17 P	SOT 89	S1D	SMBTA 42	SOT 23
AF	BCX 52-6	SOT 89	FD	BCV 26	SOT 23	S1E	SMBTA 43	SOT 23
AF	BCW 60 FF	SOT 23	FE	BCV 46	SOT 23	S1G	SMBTA 06	SOT 23
AG	BCX 52-10	SOT 89	FE	BFQ 19 P	SOT 89	S1H	SMBTA 05	SOT 23
AG	BCX 70 G	SOT 23	FF	BCV 27	SOT 23	S1M	SMBIA 13	SOT 23
AH	BCX 70 H	SOT 23	FG	BCV 47	SOT 23	S1N	SMBTA 14	SOT 23
AJ	BCX 53-6	SOT 89	FM	BFN 24	SOT 23	S1P	SMBT 2222	SOT 23
AJ	BCX 70 J	SOT 23	FJ	BFN 26	SOT 23	S2A	SMBT 3906	SOT 23
AK	BCX 53-10	SOT 89	FK	BFN 25	SOT 23	S2B	SMBT 2907	SOT 23
AK	BCX 70 K	SOT 23	FL	BFN 27	SOT 23	S2D	SMBTA 92	SOT 23
AL	BCX 53-16	SOT 89	GA	BAW 78 A	SOT 89	S2E	SMBTA 93	SOT 23
AM	BCX 52-16	SOT 89	GB	BAW 78 B	SOT 89	S2F	SMBT 2907	SOT 23
AM	B5S 64	SOT 23	GC	BAW 78 C	SOT 89	S2G	SMBTA 56	SOT 23
AN	BCW 60 PN	SOT 23	GD	BAW 78 D	SOT 89	S2H	SMBTA 55	SOT 23
BA	BCW 61 A	SOT 23	GE	BAW 79 A	SOT 89	S2U	SMBTA 63	SOT 23
BB	BCW 61 B	SOT 23	GE	BFR 35 AP	SOT 23	S2V	SMBTA 64	SOT 23
BB	BCX 54-6	SOT 89	GF	BAW 79 B	SOT 89	S5D	SMBD 914	SOT 23
BC	BCW 61 C	SOT 23	GF	BFR 92 P	SOT 23	S13	KSY 13	SOT 23
BC	BCX 54-10	SOT 89	GG	BAW 79 C	SOT 89	U1	BGX 50 A	SOT 23
BD	BCW 61 D	SOT 23	GG	BFR 93 P	SOT 23	W1	BFT 92	SOT 23
BD	BCW 54-16	SOT 89	GH	BAW 79 D	SOT 89	X1	BFT 93	SOT 23
BF	BCX 55-6	SOT 89	KO	BFN 22	SOT 23	1A	BC 846 A	SOT 23
BF	BCW 61 FF	SOT 23	MC	BFN 23	SOT 23	1B	BC 846 B	SOT 23
BG	BCX 55-10	SOT 89	JA	BAV 74	SOT 23	1 E	BC 847 A	SOT 23
BG	BCX 71 G	SOT 23	JB	BAR 74	S0123	1F	BC 847 B	SOT 23
BH	BCX 71 H	SOT 23	JC	BAL 74	SOT 23	1G	BC 847 C	SOT 23
BJ	BCX 56-6	SOT 89	JD	BAW 56	SOT 23	1J	BC 848 A	SOT 23
BJ	BCX 71 J	SOT 23	JE	BAV 99	SOT 23	1K	BC 848 B	SOT23
BK	BCX 56-10	SOT 89	JF	BAL 99	SOT 23	1L	BC 848 C	SOT 23
BK	BCX 71 K	SOT 23	JG	BAR 99	SOT 23	2B	BC 849 B	SOT 23
BL	BCX 56-16	SOT 89	JJ	BAV 70	SOT 23	2C	BC 849 C	SOT 23
BM	BCX 55-16	SOT 89	JP	BAW 101	SOT 143	2F	BC 850 B	SOT 23
BM	B5S 63	SOT 23	JP	BAS 19	SOT 23	2G	BC 850 C	SOT 23
BN	BCW 61 FN	SOT 23	JR	BAS 20	SOT 23	3A	BC 856 A	SOT 23
CB	BCX 68-10	SOT 89	JS	BAS 21	SOT 23	3B	BC 856 B	SOT 23
CC	BCX 68-16	SOT 89	JT	BAS 28	SOT 143	3 E	BC 857 A	SOT 23
CC	BF 554	SOT 23	KA	B5S 87	SOT 89	3F	BC 857 B	SOT 23
CD	BCX 68-25	SOT 89	KC	BFQ 29 P	SOT 23	3G	BC 857 C	SOT 23
CD	B5S 81 B	SOT 23	LA	BF 550	SOT 23	3J	BC 858 A	SOT 23
CE	B5S 79 B	SOT 23	LE	BF 660	SOT 23	3K	BC 858 B	SOT 23
CF	BCX 69-10	SOT 89	LM	BF 569	SOT 23	3L	BC 858 C	SOT 23
CF	B5S 79 C	SOT 23	LJ	BF 579	SOT 23	4A	BC 859 A	SOT 23
CG	BCX 69-16	SOT 89	LK	BF 799	SOT 23	46	BC 859 B	SOT 23
CG	B5S 81 C	SOT 23	LO	BF 775	SOT 23	4C	BC 859 C	S0123
CH	BCX 69-25	SOT 89	LR	BF 517	SOT 23	4F	BC 860 B	SOT 23
CH	B5S 80 B	SOT 23	LS	BF 770 A	SOT 23	4G	BC 860 C	SOT 23
CJ	B5S 80 c	SOT 23	MA	BF 989	SOT 143	5A	BC 807-16	SOT 23
CL	B5S 82 B	SOT 23	MO	BF 995	SOT 143	56	BC 807-25	SOT 23
CM	B5S 82 C	SOT 23	MC	BFS 17 P	SOT 23	5C	BC 807-40	SOT 23
DA	BCW 67 A	SOT 23	MD	BF 996	SOT 143	5F	BC 808-16	SOT 23
DA	BF 622	SOT 89	ME	BF 993	SOT 143	5G	BC 808-25	SOT 23
DB	BCW 76 B	SOT 23	MG	BF 994 S	SOT 143	5H	BC 808-40	SOT 23
DB	BF 623	SOT 89	MH	BF 996 S	SOT 143	6A	BC 817-16	SOT 23

Codification des transistors en boîtier CMS

Marquage	Type	Boîtier	Marquage	Type	Boîtier	Marquage	Type	Boîtier
DC	BCW 67 C	SOT 23	MK	BF 997	SOT 143	6B	BC 817-25	SOT 23
DC	BFN 20	SOT 89	NB	BF 599	SOT 23	6C	BC 817-40	SOT 23
DD	BFN 16	SOT 89	PA	BA 885	SOT 23	6F	BC 818-16	SOT 23
DE	BFN 18	SOT 89	RA	BFQ 81	SOT 23	6G	BC 818-25	SOT 23
DF	BCW 68 F	SOT 23	SA	BSS 123	SOT 23	6H	BC 818-40	SOT 23
DF	BFN 21	SOT 89	SF	BB 804	SOT 23	43	BAS 40	SOT 23
DG	BCW 68 G	SOT 23	SP	BSS 84	SOT 23	44	BAS 40-04	SOT 23
DG	BFN 17	SOT 89	SR	BSS 131	SOT 23	45	BAS 40-05	SOT 23
DH	BCW 68 H	SOT 23	SS	BSS 138	SOT 23	46	BAS 40-06	SOT 23
DH	BFN 19	SOT 89	TA	KTY 13 A	SOT 23	53	BAT 17	SOT 23
DK	BCX 42	SOT 23	TB	KTY 13 B	SOT 23	54	BAT-04	SOT 23
EA	BCW 65 A	SOT 23	TC	KTY 13 C	SOT 23	55	BAT-05	SOT 23
EB	BCW 65 B	SOT 23	TD	KTY 13 D	SOT 23	56	BAT-06	SOT 23
EC	BCW 65 C	SOT 23	UF	BB 801	SOT 23	73	BAS 70	SOT 23
ED	BCV 28	SOT 89	A6	BAS 16	SOT 23	74	BAS 70-04	SOT 23
EE	BCV 48	SOT 89	F6	BFQ 19 S	SOT 89	75	BAS 70-05	SOT 23
EF	BCV 29	SOT 89	L7	BAR 14-1	SOT 23	76	BAS 70-06	SOT 23

Merci <http://www.hi-tek.fr/index.html>
<http://www.f1olj.fr.st>