

ENTRAXE ENTRE UN TROU À FONCTION ÉLECTRIQUE ET UN CONDUCTEUR (ECH. 1)

		Diamètre nominal							
Largeur conducteur		0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
	0,36	1,27	1,27	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905
	0,5	1,27	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	2,54
	0,8	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	2,54	2,54
	1,4	1,905	1,905	1,905	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
	2	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	3,175	3,175
	2,6	2,54	2,54	2,54	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175
		Isolement $\geq 0,67$ mm							

ENTRAXE ENTRE UN TROU À FONCTION MÉCANIQUE ET UN CONDUCTEUR (ECH. 1)

		Diamètre nominal					
		2,4	3	3,5	4,5	5,5	6,5
Largeur conducteur	0,36	2,54	2,54	3,175	3,81	3,81	4,445
	0,5	2,54	2,54	3,175	3,81	3,81	4,445
	0,8	2,54	3,175	3,175	3,81	4,445	4,445
	1,4	3,175	3,175	3,81	3,81	4,445	5,08
	2	3,175	3,81	3,81	4,445	5,08	5,08
	2,6	3,81	3,81	4,445	4,445	5,08	5,715
		Isolement $\geq 0,8$ mm					

ENTRAXE ENTRE CONDUCTEURS (ECH. 1)

Largeur conducteur	0,36	0,5	0,8	1,4	2	2,6
0,36	1,27					
0,5	1,27	1,27				
0,8	1,27	1,27	1,27			
1,4	1,905	1,905	1,905	1,905		
2	1,905	1,905	1,905	2,54	2,54	
2,6	1,905	2,54	2,54	2,54	3,175	3,175
	Isolement $\geq 0,4$ mm					