

Extension de la ligne SMS Switch Butler :

**NOUVEAU:** **Le SMS Switch Butler à 1 canal ...**  
**... La solution avantageuse pour la télé-**  
**commande des chauffages, chauffe-eau ...**



**Internet Butler ic.1**  
 6 canaux de commutation +  
 entrées analogiques/numériques  
 DR 6640.. / DR EIB..

**SMS Switch Butler**  
 4 canaux de commutation + 8 entrées  
 SMSB 48

**1 canal  
 SMS Switch Butler**  
 SMSB10 ..

**Pager Butler**  
 Version prise électrique  
 DSE 408..

**Carte de visite du nouveau SMS Switch Butler à 1 canal**

**Je peux :**

- Télécommander des installations dans le monde entier par SMS ou appel téléphonique
- Confirmer chaque commutation par SMS

**Je suis idéal pour la télécommande de :**

- Chauffages
- Eclairages
- Chauffe-eau
- Installations d'irrigation
- Aménagements de laboratoire

**Je suis livrable en 2 versions :**

- Avec activation par SMS
- Avec activation sur appel téléphonique (sans frais de communication)

**Augmentez la valeur de vos installations !**

# SMS Switch Butler à 1 canal

Ces Butlers vous permettent de télécommander des appareils dans le monde entier. Vous pouvez ainsi enclencher ou déclencher le chauffage, le chauffe-eau ou la pompe à eau de l'appartement de vacances de manière simple et confortable.

Avec le Butler type AD, il suffit d'envoyer un SMS, resp. un simple appel téléphonique pour le Butler type BD.

Toute manipulation illicite est impossible car le Butler ne peut être activé que par des personnes autorisées.

La confirmation de la commutation peut s'effectuer par SMS sur votre portable.




**SMSB10..**

## Caractéristiques techniques

		AD	BD
<b>Puissance de coupure / contact :</b>	1 contact de commutation, 10 A, 230 V, AC1 ou également comme contact à impulsion 1–10 sec.	●	●
<b>Alimentation électrique :</b>	12-24 V DC avec bloc d'alimentation / chargeur	●	●
<b>Indicateur de l'état de commutation :</b>	LED sur la face frontale	●	●
<b>Interrupteur manuel :</b>	sur la face frontale	●	●
<b>Confirmation de la commutation par SMS :</b>	peut être déclenché sur le type BD	●	●
<b>Contrôle de réception sur l'appareil :</b>	LED sur la face frontale	●	●
<b>Interrogation à distance de l'état de commutation :</b>	SMS	●	
<b>Autorisation d'accès :</b>	type AD par mot de passe type BD par numéros d'enregistrement	●	●
<b>Modem GSM :</b>	Siemens TC35i, double bande 900 / 1800 MHz	●	●
<b>Montage et dimensions Butler et bloc d'alimentation / chargeur :</b>	sur rail DIN de 35 mm, 4 largeurs de module, 70 mm	●	●
<b>Normes :</b>	conformité CE, EMV, EN50081.1	●	●
<b>Garantie 12 mois :</b>		●	●

## Informations de commande

Elbro-No	E-No	Description
SMSB10 AD	539 109 130	Switch Butler SMS à 1 canal avec activation par SMS
SMSB10 BD	539 109 140	Switch Butler SMS à 1 canal avec activ. sur appel tél.
SMSBNL12	960 900 139	Bloc d'alimentation / chargeur
SMSBA1,3	954 876 156	Accumulateur 1,3 Ah



Disponible auprès de votre grossiste UGMES et dans les points de vente spécialisés