

Circuit	Nombre maximal de points d'utilisation par circuits	Section minimale des âmes en cuivre (en mm ²)	Protection maximale à installer en Ampères (A)	
			Fusible	Disjoncteur
Éclairage et prises de courant	8	1,5	10	16
Prises de courant 16 A	5	1,5	Non	16
	8	2,5	16	20
Circuits spécialisés (lave-linge, lave-vaisselle, four, etc...) Prises 16 A	1 par appareil	2,5	16	20
Chauffe-eau électrique	1	2,5	16	20
Cuisinières, plaques de cuisson monophasées	1	6	32	32
Cuisinières, plaques de cuisson en triphasé	1	2,5	16	20
Appareils de chauffage	2 250 W max	1,5	10	10
	4 500 W max	2,5 / 4	20	20
Fils pilotes, circuits tarifaires etc...	1 par fonction	1,5	Non	2
V.M.C domestique	1	1,5	Non	2
Volets roulants	1 par circuit	1,5	10	10 ou 16